


## Kurzbedienungsanleitung für Systemtelefone

**Leistungsmerkmal**

**Bedienung**

**Variante Amtsholung anzeigen**



die aktuelle Variante wird angezeigt

**Variante Amtsholung spontan mit intern**

Einen Externteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer, die Telefonanlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal). Um einen Internteilnehmer zu erreichen, müssen Sie erst die Intern-taste drücken und die Internrufnummer nachwählen.

**Variante Amtsholung "0"**

Einen Externteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer, z.B. "0" und der entsprechenden Rufnummer. Die Internteilnehmer erreichen Sie nur durch Wahl der Internrufnummer.

**Funktionen**

Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl.

Die mit \* - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

### Variante Amtsholung spontan mit intern

**Intern anrufen \***



Intern-taste

**Extern anrufen**



Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermittelt werden, die entsprechende MSN/ Extern - Taste zur Externbelegung drücken

**Wahl bei aufgelegtem Hörer**



**Wahl vorbereiten u. wählen**



**Weitergabe intern mit Ankündigung \***



**Weitergabe intern ohne Ankündigung \***



**Weitergabe extern \***



## Externruf heranholen

((D)) ein anderes Tele-  
fon klingelt   

## Anrufbeantworter- gespräch übernehmen

 Anrufbeantworter spricht an   Intern-  
taste  Internrufnummer des  
Anrufbeantworters 

## Rückfrage \*

  Intern-  
taste    zurück zum  
1. Gespräch

## Makeln extern/ intern \*

  Intern-  
taste    Makeln, wechseln zum  
Externgespräch  ...

## Makeln extern/ extern \*

  Makeln    Makeln, wechseln  
zu Extern 1  Makeln, wech-  
seln zu Extern 2

## Konferenz intern \*

  Intern-  
taste    Konfe-  
renz 

## Konferenz extern \*





  Makeln    Konfe-  
renz 

## Variante Amtsholung "0"







### Intern anrufen

### Extern anrufen

    Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermit-  
telt werden, statt der "0", die entsprechende MSN/Extern - Taste  
drücken.

### Wahl bei aufgelegtem Hörer

### Wahl vorberei- ten u. wählen

    oder 

### Weitergabe intern mit Ankündigung

### Weitergabe intern ohne Ankündigung

### Weitergabe extern \*

  Makeln    Über-  
gabe 

## Externruf heranholen

((D)) ein anderes Tele-  
fon klingelt   

## Anrufbeantworter- gespräch übernehmen

 Anrufbeantworter spricht an   Internrufnummer des  
Anrufbeantworters 

<b>Rückfrage</b>						zurück zum 1. Gespräch	
<b>Makeln extern/ intern *</b>						Makeln, wechseln zum Externgespräch	...
<b>Makeln extern/ extern *</b>			Makeln				Makeln, wechseln zu Extern 1  Makeln, wechseln zu Extern 2
<b>Konferenz intern *</b>						Konferenz	
<b>Konferenz extern *</b>			Makeln				Konferenz

## Funktionen

<b>Anklopfenden abfragen *</b>			Anklopf-ton		Makeln, 1.Gespräch wird gehalten, 2. Gespräch besteht	<b>oder</b>		aktuelles Gespräch beenden, Anruf vom Anklopfenden		
<b>Anklopfen abweisen *</b>			Anklopf-ton		Abweisen		Gespräch fortsetzen			
<b>Anklopferschutz programmieren und schalten</b>			Anklopferschutz oder 14		1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.			1 = ein 0 = aus		
<b>Anklopfen/ Rückruf einleiten</b>				Internteilnehmer ist besetzt		es wird angeklopft		Rückruf eingeleitet, wenn Tln. noch besetzt ist		
<b>Anrufe heranholen *</b>		ein anderes Telefon klingelt			Heranholen des Rufes (HdR)					
<b>Anruf weiterleiten *</b>		Externruf		Weiterleiten zu		1 = zu Interteiln. 2 = zu Externteiln.		Zielfrufnummer		
<b>Anrufliste - sich eintragen</b>				Systemtelefonin. meldet sich nicht		Anrufliste, Eintrag vorbereiten		Sie sind in die Anrufliste eingetragen		
<b>Anrufliste anzeigen lassen</b>					1. Eintrag anzeigen		weitere Einträge anzeigen		Eintrag löschen	Rufnummer wird autom. gewählt
<b>Anrufschutz programmieren und schalten</b>			Anrufschutz oder 12		1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.			1 = intern ein / aus 2 = extern ein / aus		
<b>Anrufschutz ein /aus</b>			Anrufschutz	<b>oder</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	...		
<b>Anrufvariante 2 ein /aus</b>			Anrufvariante 2	<b>oder</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	...		
<b>Anrufvariante 3 ein /aus</b>			Anrufvariante 3	<b>oder</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	...		
<b>Ansage über Audiomodul *</b>		Ansage mit Freisprechen								


## Automatische Wahl progr.



## Automatische Wahl ein / aus



## Besetztton bei Besetzt



## Durchsage mit Freisprechen \*



## Freisprechen



## Funktionstasten ändern \*



## Gruppenbildung \*



## Halten (ISDN) \*



## Identifizieren (ISDN-Fangen) \*




## ISDN-Dreierkonferenz \*




## Least Cost Router ein/aus \*




## Memory -Rufnr./ Namen ablegen



## Rufnummer \* anzeigen/wählen



## Netzwahl\* (Call by Call)



## Parken

Gespräch parken



Gespräch ausparken



## Raumüberwachung ein /aus



## Raum überwachen von intern



## Relais ein- / ausschalten \*



## Rückruf bei Besetzt (ISDN)

Extern anrufen Besetzt-ton autom. Rückruf? Rückruf ist eingeleitet

## Statusmeldungen ansehen

Im Display steht "!" blättern in den Meldungen

## Teilnehmernamen eingeben

Name mit den Zifferntasten eingeben

## Telefonbuch (numerisch)

Telefonbuch alphabetische und numerische Sortierung wechseln Kurzwahlr. eingeben

## Telefonbuch (alphabetisch)

Telefonbuch ggf. Sortierung wechseln Anfangsbuchstabe ggf. 2. Buchstaben

## Telefonbucheintrag nochmal wählen

Telefonbuch Anzeige des zuletzt benutzten Eintrags

## Telefon ab-/aufschließen \*

Telefonschloß ggf. Code eingeben

## Telefon ab-/aufschließen ohne Fkt.taste

1 = abschließen ggf. Code eingeben  
 0 = aufschließen

## Terminanruf speichern

Termin oder 15 Uhrzeit Datum

## Terminanruf ein / aus \*

Termin bei eingeschaltetem Termin ist im Display das Uhrensymbol zu sehen

## Timer ein-/ausschalten \*

Timer Timer 1 = ein Funktion 1 = ein   
 0 = aus 0 = aus

## Türrufvariante 2 ein/aus

Anrufvariante 2 oder 11 Türrufvariante 2 auswählen 1 = ein   
 0 = aus

## Türsprechanlage / Türöffner betätigen \*

Türruf Türgespräch Tür der Türöffner wird für 3 Sekunden eingeschaltet

## Türsprechstelle anrufen/Türruf heranholen\*

Tür Türgespräch

## Übermittlung Ihrer Rufnummer ein/aus

zum Angerufenen

Inkognito oder ...

zum Anrufer

1 = ein   
 0 = aus






## Umleitung von (Follow me)







   Umleitung von oder 18  Internrufnummer  1 = ein  0 = aus 

## Umleitung von ein-/ausschalten

  Umleitung von oder set 18  ständig oder deaktiv  weitere Umleitung wählen 

## Umleitung zu / Türrufumleitung programmieren und schalten







  Umleitung zu oder 17  Internrufnr. / Türrufnr., die umgeleitet werden soll  zu Interntl./ zu Externtl. auswählen  →





 Zielrufnummer   Umleitungsart eingeben  1 = ein  0 = aus   
1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden

## ein- / ausschalten \*

  Umleitung zu  aktiv / deaktiv 

## Anrufweiter- schaltung (ISDN) programmieren \*

  ISDN-Anrufwe- terschaltung  Platz auswäh- len   Rufnummer aus- wählen, die umge- leitet werden soll 

→  Weiter- schaltziel   Weiterschaltvariante auswählen   
1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden (nach 15 s)



## ein- / ausschalten \*

 ISDN-Anrufwe- terschaltung  ggf. Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll  Quittierung der Ver- mittlungsstelle ab- warten

## Verbindungs- kosten anzeigen letzte Verbin- dung

  Einheiten oder set 71  Kosten für letzte Verbindung  noch verfügbarer Betrag oder Kostensumme 

## Wahl- wiederholung einfache

  die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und gewählt

## erweiterte

  die zuletzt gewählte Ruf- nummer wird angezeigt  eine der letzten 5 gewähl- ten Rufnr. anzeigen  angezeigte Rufnr. wird gewählt

## automatische

  z.B. Wahlwiederholung, bzw jede angezeigte Externrufnr.  autom. WWH beginnt  wenn sich Tln. meldet oder 

## Weckanruf speichern

  Wecken oder 16  Uhrzeit   1 = sofort ein  0 = später aktivieren 




## ein-/aus- schalten \*

 Wecken  ggf. zurück zum Standarddisplay

## ausschalten bei Weckanruf

⟨⟨D⟩⟩ Weckanruf 





## Zielwahl \* speichern

  Zieltaste  Externruf- nummer   Namen eingeben  nächste Zieltaste einrich- ten oder 

## wählen

  Zieltaste privat  

## Gruppe - ein-/ ausbuchen

 Gruppen- taste  1 = einbuchen  2 = ausbuchen 

## Einstellungen des Systemtelefons

**Tonruf - Lautstärke**    Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut), Sie hören einen kurzen Musterton   

**Tonruf - Klang**    Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell), Sie hören einen kurzen Musterton   

**Displaykontrast**    Ziffer 1 (mehr von vorne betrachtet gut) bis 7 (mehr von oben betrachtet gut)   

**Mikrofon automatisch einschalten**    Ziffer 1 = ein      
Ziffer 0 = aus

**Lauthör-lautstärke**    Lauthörlautstärke oder 25    Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut)   

**Headset-Lautstärke** (am digitalen Systemtelefon)    Ziffer 1 (leise) bis 5 (laut)   

**Telefoncode**    vierstelliger Telefoncode   

**Kostenanzeige**    1 = Kostenanzeige ein  
0 = Kostenanzeige aus   

**Statusanzeige / Datum**    1 = Statusanzeige ein  
0 = Datum ein   

**Sprachenumstellung**    Sprache auswählen   

**Anrufliste ein / aus**    0 = Anrufliste aus  
1 = ein (Rufnr. und Namen)      
2 = ein (nur Namen)

**Amtsholung einstellen**    1 = Amtsholung autom.      
0 = Amtsholung "0"

### Name mit der Zifferntastatur eingeben:

...

ggf. mehrmals drücken, Beispiel:    2 = A  
22 = B  
222 = C  
2222 = 2

zum nächsten Eingabefeld

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

blinkendes Zeichen löschen

gesamten Eintrag löschen

Mit wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Im Display erscheint **ABC** oder **abc**.


Identnr. 533 548  
Änderung und Irrtum vorbehalten.  
Printed in Germany  
0009  
Internet:<http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld  
Technische Hotline: 0190/570122  
Mo-Fr: 8:30 - 17:30 (Fr: 14:30)