

**Türöffervariante 2 (Nachtschaltung / AS 190 plus, AS 191 plus)**

\* 5 3 4 = aus  
5 = ein Türruf-  
nummer

**Türsprechstelle anrufen / Türruf heranholen (AS 190 plus, AS 191 plus)**

\* 1 1

**Türöffner betätigen (AS 190 plus, AS 191 plus)**

Türge-  
spräch R \* 1 1 direkt \* 1 2

**Umleitung von (Follow me) einschalten / ausschalten**

\* 5 7 1 \* 5 7 0

**Umleitung zu - einschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)**

\* 5 8 1=ständig  
2=bei Besetz-  
3=bei Nicht-  
melden 1=extern. Ziel  
2=intern. Ziel  
3=Kurzw. Ziel umgeleitete  
Internruf-  
nummer Rufnummer  
oder Kurz-  
wahlziel #

**Umleitung zu - ausschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)**

\* 5 8 0 umgeleitete  
Internruf-  
nummer

**Umleitung zu - Anrufweitschaltung (Umleitung durch die ISDN-Vst.)**

Ständig \* 6 3 1 = ein, wenn  
Ziel kein Kurz-  
wahlziel ist Anlagenrufnr.  
oder MSN # Rufnummer  
oder Kurz-  
wahlziel #

bei  
Besetzt \* 6 4 2 = ein, wenn  
Ziel ein Kurz-  
wahlziel ist Anlagenrufnr.  
oder MSN # Rufnummer  
oder Kurz-  
wahlziel #

bei Nicht-  
melden \* 6 5 Anlagenrufnr.  
oder MSN # Rufnummer  
oder Kurz-  
wahlziel #

aus-  
schalten \* 6 3 0 Anlagenrufnr.  
oder MSN #

**Timer ein-/ausschalten**

\* 1 3 Timer-Gruppe 0 = Timer aus  
1 = Timer ein  
2 = Funktion aus  
3 = Funktion und Timer ein

**Hinweis:** An Endgeräten, die keine \* -Taste haben, bzw. diese Funktion nicht unterstützen, müssen Sie statt der \* -Taste die Ziffern 9 9 drücken.

Identnr. 533 521  
Änderung und Irrtum vorbehalten.  
Printed in Germany 1992  
Internet: <http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld  
Technische Hotline: 0190/570122  
Mo-Fr: 8:30-17:30 (Fr: 14:30)

**AS 140 plus, AS 141 plus,  
AS 190 plus, AS 191 plus**

**Kurzbedienungsanleitung für analoge- und  
ISDN-Endgeräte**

**Extern anrufen**

Amtsholung 0 Amtsholung  
mit "0" Amtsholung  
spontan mit intern

**Extern anrufen und bestimmte MSN belegen (statt Amtsholung "0")**

\* 0 0 Externrufnummer  
(MSN) eingeben #

**Wählleitung (B-Kanal) reservieren (bei Amtsholung "0")**

0 R \* 2 9

**Intern anrufen**

Amtsholung Amtsholung  
mit "0" Amtsholung  
spontan mit intern #

Internrufnummern - 11 bis 99, abhängig von der 1. Dekade

**Weitergabe intern ohne Ankündigung**

R

**Weitergabe extern**

R 0 R \* 2 0

**Anklopfenden Anruf annehmen / Anklopfen abweisen**

R \* 8 R \* 2 1

**Anklopfen intern**

R \* 1 9

**Anklopferschutz**

\* 5 5 1 = ein  
0 = aus 1 = 1. Internrufnummer  
2 = 2. Internrufnummer  
0 = beide Internrufnummern

### Anrufbeantwortergespräch übernehmen

Internrufnummer des Anrufbeantworters

### Anrufe heranholen

Externruf Gezieltes Heranholen Internrufnummer

### Anrufschutz

1 = 1. Internrufnummer  
2 = 2. Internrufnummer  
0 = beide Internrufnummern 1 = Internanrufe  
2 = Externanrufe  
3 = alle Anrufe  
0 = Schutz aus

### Anrufvariante 2 (Nachtschaltung)

1 = ein  
0 = aus Rufnummer der Anrufvariante 2   
2 = alle aus  
3 = alle ein

### Anrufvariante 3 (Rufweberschaltung intern)

1 = ein  
0 = aus Rufnummer der Anrufvariante 3   
2 = alle aus  
3 = alle ein

### Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl

1 = ein  
0 = aus

### Besetztton bei Besetzt - Busy on Busy

1 = ein  
0 = aus Externrufnummer

### Dreierkonferenz (intern/extern)

### Dreierkonferenz - ISDN

### Durchsage zu Systemtelefonen (AS 141 plus, AS 191 plus)

Internrufnr. SysTel  
00 = zu allen SysTel

### Halten einer Verbindung (nur am Mehrgeräteanschluß)

### Least Cost Routing (LCR) ein-/ausschalten

1 = ein  
0 = aus

### Parken in der Telefonanlage

Entparken

### Parken in der ISDN-Vst. (nur am Mehrgeräteanschluß)

Verbindungskennung 0 bis 9

### Entparken in der ISDN-Vst.

Verbindungskennung 0 bis 9

### Raumüberwachung

vorbereiten ausführen Internrufnummer des wachenden Telefons

### Relais schalten (AS 190 plus, AS 191 plus)

Internrufnummer 1 = ein  
0 = aus

### Rückfrage / Makeln

mit "0" zurück zum Externgespräch  
mit Internrufnummer zum Interngespräch ...

### Rückruf bei Besetzt (ISDN)

### Rückruf intern einleiten

### Telefonbuch - Rufnummer wählen

bis

### Telefonschloß

1 = abschließen  
0 = aufschließen Telefoncode

### Türrufumleitung einschalten (AS 190 plus, AS 191 plus)

1 = Externziel  
3 = Kurzwahlziel Internrufnummer der Tür Rufnummer oder Kurzwahlziel

### Türrufumleitung ausschalten (AS 190 plus, AS 191 plus)

Internrufnummer der Tür