

ES-SMARTCONNECT BOX



Relais, Sensoren und EnOcean Gateway über LAN

Konnektivität, wo sie benötigt wird – für Ihr AGFEO HyperVoice- oder ES-System.

Die ES-SmartConnect Box bietet 5 Relais, 5 Sensoreingänge (davon 4 nach dem Ruhestromprinzip mit Sabotageerkennung), einen schaltbaren 12V Ausgang, 1 PIEZO-Lautsprecher als akustischen Alarmgeber und 2 Modulslots (einen für ein En-Modul 42, einen für zukünftige Technologien), die Sie über LAN an Ihrem Kommunikationssystem anbinden können. Alternativ können Sie die ES-Smart-Connect Box als EnOcean Gateway an Ihrem Kommunikationssystem betreiben.

Relais, Sensoren und EnOcean Gateway	über LAN
Relais	5, potentialfrei
- Relais 1-3 : Schliesser - Relais 4-5 : Umschaltbar Öffner/Schliesser	
Sensoreingänge	5
- Sensoreingang 1-4 : Ruhestromeingänge, Abschluss 12,1 kOhm - Sensoreingang 5: potentialfrei, Ansteuerspannung 9-30 V AC/DC	
schaltbare Speisung	12V, max 250mA
Modulslots (einer für ein EN-Modul 42)	2
Stromversorgung	über PoE oder opti. Steckernetzteil STxx 6100826
Abmessungen in mm	184 x 142 x 41
Energiebedarf max.	6 W

Zusammengefasst stehen folgende

Betriebsarten zur Verfügung:

1. LAN Aktor/Sensor

Die ES-SmartConnect Box wird über LAN an Ihrem Kommunikationssystem betrieben, Sensoren/Relais werden über das Kommunikationssystem gesteuert.

2. EnOcean Gateway

(optionales En-Modul 42 erforderlich) – Die SmartConnect Box dient als Gateway Ihres SmartHomeServers, um Funksignale an EnOcean Ausgänge zu senden oder von EnOcean Eingängen zu empfangen.

- Anbindung der integrierten Relais und Sensoren via LAN
- 5 Sensor-Eingänge und 5 Relais-Ausgänge
- 2 Modulslots
- Stromversorgung via PoE oder alternativ via Steckernetzteil
- Max. 3 Boxen an ES 5xx mit installiertem Upgrade Kit, ES PURE-IP, ES 54x, ES 6xx, ES 7xx und HyperVoice-Systemen anschaltbar, max. 1 Box an ES 5xx anschaltbar

 Best-Nr. 6101506

 Best-Nr. 6101506

 Best-Nr. 6101506