AGFE0 Systemheadset 9120

Systemheadset an der AGFEO TK-Anlage anmelden	ST 25	ST 30	DECT 30

Das Systemheadset 9120 wird vom DECT Modul und der DECT-S0 Basis ab Firmwareversion 2.2 in Verbindung mit den AGFEO TK-Anlagen AS 181, 1x, 2x, 3x und AS 40P ab Version 6.2f und der AS 100IT mit P400-1 ab Version 6.5h unterstützt.

WICHTIG: Stellen Sie den Einrichtcode der TK-Anlage auf "0000", bevor Sie mit der Anmeldung des Systemheadsets beginnen.

Systemheadset gezielt anmelden			
Funktion einleiten.	set 9 # 7	⇒9 7	ALT 🔷 9 🖽 7
Wählen Sie den Menüpunkt "Headset" aus .	next		\triangleright
Bestätigen Sie mit "enter".	enter	IOK	OK
Wählen Sie den Menüpunkt "Gezielt anmelden" aus	next		>
Bestätigen Sie mit "enter". Wenn Sie mehrere DECT Stationen in ihrer Anla-	enter	[OK]	OK
ge betreiben, wählen Sie die Station aus, an der das Headset angemeldet werden soll.	next		\triangleright
Mit "enter" Auswahl bestätigen. Wählen Sie die Position in der DECT Station aus, auf den Sie Ibn Telefon enmelden wellen.	enter	OK	OK
Mit "enter" Auswahl bestätigen.	next		\triangleright
Die DECT Station wird nun in den Anmelde- modus geschaltet, gehen Sie beim Anmelden des Headsets vor, wie in der Anleitung des Headsets beschrieben.	enter	OK	OK
Systemheadset ungezielt anmelden			
Funktion einleiten.	set 9 # 7	€97	ALT 🔷 9 🖽 7
Wählen Sie den Menüpunkt "Headset" aus.	next		\triangleright
Bestätigen Sie mit "enter".	enter	OK	OK
Wählen Sie den Menüpunkt"anmelden" aus.	next		\triangleright
Bestätigen Sie mit "enter". Wenn Sie mehrere DECT Stationen in ihrer Anla-	enter	OK	OK
das Headset angemeldet werden soll.	next		\triangleright
Die DECT Station wird nun in den Anmelde- modus geschaltet, gehen Sie beim Anmelden des Headsets vor, wie in der Anleitung des Headsets beschrieben.	enter	OK	OK

AGFE0 Systemheadset 9120

Systemheadset in TK-Suite einrichten

Nachdem Sie das Systemheadset an Ihrer TK-Anlage angemeldet haben, lesen Sie die TK-Anlage mit TK-Suite aus. Im Bereich "Systemtelefone, DECT, analoge Geräte"ist ein neues DECT Mobilteil mit dem Gerätetyp "DECT-Headset" eingetragen. Vergeben Sie eine Rufnummer für das Headset.

TK-Anlage	Ricken Sie bitte hier, um Hifestellung zu erhalten									
+ Hardware-Konfiguration Externe Rufnummern + Externe Rufnummern zuordnen	v	1.1.1								
+ Interne Rufnummern + Intern-Rufnummer-Plan	analog /	TTT Internnummern	115 Internnummern			EEE Kosten/Flash/Clip				
Systembelefone, DECT, analoge Geräte	Systemtelefon		1. Internnr.		2. Internnr.		Gerätet	ур		
+ ISDN-Geräte		NSt. / Systemtelefon 1	Telefon 11 (11)	+	-		-	•		
Rufe ankommend		NSt. / Systemtelefon 2	= Telefon 12 (12)	+	-	-	•	•		
Anrufvariante Tag festlegen		NSt. 3	= 13	+		- •	•	•		
Anrufvariante Rufweiter festlegen Anrufvariante SMS festlegen S0 intern Ruf-Einstellungen	50 intern	2 EEE Internnummern	EEE Internnummern				TTT Kosten/Flash/Clip			
			1. Internnr.	2. Internnr. Gerätetyp			ур			
+ Umleitungen		dig. Systemtelefon 1	≡5 <mark>14</mark>	+	-		ST 30	•		
+ Anruffiker Rufe abgehend		dig. Systemtelefon 2	-	+	-	•	-			
Frei- und Sperrnummern										
Telefon-Einstellungen	1									
+ Systemteleron-Tasten + Systemtelefon-Einstellungen	DECT	555 Internnummern			TT Kosten/Flash/Clip					
+ Telefon-Einstellungen			1. Internnr.		2. Internnr.		Gerätet	ур		
+ Wecken + Wählen		DECT Mobilteil 1	d ^S HeadSet (15)	+	-	-	DECT H	eadset 🔹		
Verbindungsdaten		DECT Mobilteil 2				-		-		

Tragen Sie nun das Headset in die gleichen Anrufvarianten ein wie Ihr Telefon, so daß Ihr Headset immer mitklingelt und Sie die Rufe direkt am Headset annehmen können.

Externe Bufunummern Externe Bufunummern Tekerne Rufunummern Harnen Kufunumern 4/7090 + ST 30 (14) [/HeadSet (15) - Systemtelfore, ECT, analoge Geräte - Systemtelfore, ECT, analoge Geräte	Variante aktiv
Exoter et full manuer Former et full manuer Former et full manuer Former et full manuer Systemetelorong, ECCT, analoge Gerste TSDN-Gerste	
+ Gruppen definiteren Rufe ankommende Anuf versinte Tag festlegen	

Wenn Sie nun noch für Ihr Headset Fremdwahl und CTI Wahl aktivieren, können Sie bequem vom Systemtelefon aus für Ihr Headset wählen.

📅 TK-Suite								_ 🗆 🗵
Gruppen definieren Rufe ankommend	3+= Telefon 12 (12)	Externe Wahl mit '0'	-	E C	[keiner]	• E		•
→ Anrufvariante Tag festlegen → Anrufvariante Nacht festlegen	Ъ ₂ = 13	Externe Wahl mit '0'		Г	[keiner]	•		
Anrufvariante Rufweiter festlegen Anrufvariante SMS festlegen	ī _{b≣} ≊i14	Externe Wahl mit '0'	Γ	Г	[keiner]	• 🗆	v	
→ Ruf-Einstellungen → Umleitungen	ե։ մ ⁹ HeadSet (15)	Spontan mit intern 💌			[keiner]	+ 🔽	1	
→ Anruffiter Bufe abgebend	եշ Չ109	Externe Wahl mit '0' 💌						
Externzugang für Teilnehmer festlegen Externzugang für Teilnehmer festlegen								
Telefon-Einstellungen								
→ Systemtelefon-Einstellungen								
→ Telefon-Einstellungen → Wecken								_
Wahlen								× •

Identnr. 1100614 Änderung und Irrtum vorbehalten. Printed in Germany 0059

AGFEO Hotline: GN Netcom Hotline: 0900- 1024336 (6s/1Einheit) +49 8031 26 51 14 +49 8031 26 51 22 AGFEO GmbH & Co. KG Gaswerkstr. 8 D-33647 Bielefeld Internet: http://ww.agfeo.de